

1.7. BENDRIEJI RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
Rekonstruojamos TP sklypo plotas	m ²	2160	
Sklypo užstatymo intensyvumas	%	1,5	
Sklypo užstatymo tankumas	%	1,5	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
4.1. 110 kV skirstyklos inžineriniai tinklai ir jų technologiniai priklausiniai			
4.1.1. statinių kiekis	vnt	17	
4.2. Inžinerinių tinklų ilgis*			
4.2.1. 110 kV neizoliuotas daugiavielis aliumininis laidininkas su cinkuotų plieninių vijų šerdimi	km	0,673	
4.2.2. 0,4kV jėgos ir kontroliniai kabeliai	km	6,525	
4.2.3. Šviesolaidinis kabelis	km	0,650	
4.2.4. Ekranuotas kabelis vyta pora	km	0,135	
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	m	-	
6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis			
6.1. 110 kV neizoliuotas daugiavielis aliumininis laidininkas su cinkuotų plieninių vijų šerdimi 3f. tarpst.	vnt.; mm ²	17 151,1± 3	
6.2. 0,6 kV galios kabeliai su varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	21;1,5 43;2,5 23;4 3;6 1;16 2;25	
6.3. Kontroliniai ekranuoti kabeliai su varinėmis gyslomis	vnt.; mm ²	152; 1,5 20; 2,5	
7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis			
7.1. Šviesolaidinis kabelis	vnt.; mm ²	2;24SM 2;8MM 16;2MM	

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
7.2. Ekranuotas kabelis 5 kat.	vnt.; mm ²	17; 4x2x0,5	
V. KITI STATINIAI			
1. Aikštelės (pastotės dangos: šaligatvis/nuogrinda– betoninės trinkelės; plotas po įrenginiais - skalda)			
1.1. Skaldos plotas*	m ²	855	
1.2. Trinkelų plotas*	m ²	380	
2. Žaibosaugos stulpas su pamatu			
2.1. Kiekis	vnt	2	
2.2. Aukštis*	m	20	
3. Kabelių kanalai			
3.1. Ilgis*	m	49	
4. Pastotės tvora			
1.1. Ilgis*	m	135	
1.2. Aukštis*	m	1,90	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas:

1.8. TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Gamybos paslaugų teikimo ar kitos veiklos rodikliai:			
	1) darbuotojų skaičius;	vnt.	-	
	2) šalto vandens;	m ³ /metus	-	
	3) šilumos (šildymui, karštam vandeniui, vėdinimui);	-	-	
	4) garo;	-	-	
	5) dujų;	-	-	
	6) naftos produktų;	-	-	
	7) nuotekų šalinimas;	tūkst. m ³ /metus	-	
	8) iš viso elektros įrenginių;	kW	-	
	9) kiti specifiniai statinio rodikliai:			
	Tinklo įtampa;	kV	110	
	110 kV jungtuvas	vnt.	2	
	110 kV skyriklis su įžeminimo peiliu	vnt.	6	
	110 kV srovės transformatorius	vnt.	6	
	110 kV įtampos transformatorius	vnt.	6	
	110 kV viršįtampių ribotuvas	vnt.	12	
	Vidaus tipo relių spinta	vnt.	3	
	Kintamosios srovės savų reikmių skydas	kompl.	1	
	Nuolatinės srovės savų reikmių skydas	kompl.	1	
	Ryšių spinta	kompl.	1	
	Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginio spinta	kompl.	1	
	Apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemų spinta	kompl.	1	

Statinio projekto vadovas: