

Produkto specifikacijos

SM35 ant galvos tvirtinamas kondensatorinis mikrofonas

Apžvalga

Naujasis „Shure“ SM35 ant galvos tvirtinamas kondensatorinis mikrofonas suteikia multi-instrumentalistams laisvę išreikšti save neaukojant tradiciniuose mikrofonuose esančios garso kokybės. Griežtas, vienkryptis (kardioidinis) paėmimo modelis puikiai atmeta ne ašies garso šaltinius, kad būtų išvengta grįžtamojo ryšio ir signalo kraujavimo, siekiant geresnio pasirodymo scenoje. Standartinė TA4F (TQG) jungtis sklandžiai integruojama į bet kurią „Shure“ belaidę „bodypack“ sistemą, o jo prieinamumas daugelyje komplektuojamų sistemų leidžia jį pritaikyti bet kuriam etapui, pradedant mažais klubais ir baigiant dideliais renginiais bei ekskursijomis po arenas. SM35-XLR (pasirinktinai) turi RPM626 išankstinį stiprintuvą, skirtą naudoti standartinėse laidinėse (XLR) programose.

Funkcijos

- Nešiojamas vielinio rėmo lankelis saugiai ir patogiai tinka aktyviems atlikėjams ir multi-instrumentalistams
- Tvirtas, vienkryptis (kardioidinis) kondensatoriaus paėmimo modelis atmeta signalo kraujavimą ir grįžtamąjį ryšį, skirta naudoti garsiose scenose ir už grindų monitorių
- Lankstus žąsies kaklo dizainas leidžia optimizuoti išdėstymą, kad dar labiau pagerėtų šaltinio izoliacija
- Lengva ir žemo profilio forma leidžia patogiai, ilgai dėvėti
- TA4F jungtis suderinama su bet kuria „Shure“ belaidė „bodypack“ sistema
- Įtraukta į daugybę „Shure“ belaidžių sistemų, garsėjančių paprastu naudojimu ir patikimu veikimu
- Fiksuota prigludusi priekinė apsauga slopina kvėpavimą ir vėjo triukšmą, kad garsas būtų švarus ir suprantamas
- Patobulintas pritaikytas dažnio atsakas, kad vokalas būtų aiškus ir tikslus
- Legendinė „Shure“ tiksli inžinerija, užtikrinanti patvarumą ir našumą

Galimi modeliai

SM35-TQG	Ant galvos tvirtinamas kardioidinis kondensatorinis mikrofonas su prigludusia priekine apsauga ir TA4F (TQG) jungtimi
SM35-XLR	Ant galvos tvirtinamas kardioidinis kondensatorinis mikrofonas su "Snap-fit" priekine apsauga ir "Inline XLR Preamp"
BLX1288/SM35	BLX dviejų kanalų belaidė kombinuota sistema
BLX14/SM35	BLX belaidė sistema
BLX188/SM35	BLX dviejų kanalų belaidė sistema
BLX14R/SM35	BLX stovo montuojama belaidė sistema
GLXD14/SM35	GLX-D skaitmeninė belaidė sistema
SLX14/SM35	SLX belaidė ausinių sistema
ULXD14/SM35	ULX-D skaitmeninė belaidė sistema
ULXP14/SM35	ULX profesionali belaidė sistema
ULXS14/SM35	ULX standartinė belaidė sistema

Specifikacijos

Rūšis	Elektrinis kondensatorius
Dažnio atsakas	Nuo 40 Hz iki 20 000 Hz
Poliarinis modelis	Vienakryptis (kardioidinis)

Išėjimo varža @ 1 kHz	2400 omų
Jautrumas	-59,0 dBV/PA (1,10 mV/Pa)
Signalas ir triukšmo santykis ^[1] @ 1 kHz	55 dB
Didžiausias SPL ^[1] 1000 Ω apkrova, @ 1% THD	153,0 dB
Dinaminis diapazonas ^[1] @ 1 kHz, 1000 Ω apkrova	114,0 dB
Ekvivalentinis išėjimo triukšmas ^[1] Tipiškas, A svertinis	39 dB
Galios reikalavimai	+5 V DC (vardinis), ne daugiau kaip 10 V (nuolatinės srovės poslinkis)
Poliškumas	Teigiamas diafragmos slėgis sukuria teigiamą įtampą ant 3 kaiščio 1 kaiščio atžvilgiu
Kabelis	1,1 m (45 col.)
Jungtis	TA4F
Grynasis svoris	72 g (2,53 uncijos)

^[1]Matavimai, atlikti naudojant RPM626 išankstinį stiprintuvą

* Visos specifikacijos matuojamos 48 VDC fantominiu maitinimo šaltiniu. Mikrofonas veikia esant žemesnei įtampai, tačiau šiek tiek sumažėjęs jautrumas.

Papildomi priedai

RK378	Pakaitinis komplektas su spausduku + 2 prigludusiais putplasčio priekiniais stiklais
RK183WS	Keičiami prigludę putplasčio priekiniai stiklai (4 už pkg.)

SHURE[®]
LEGENDARY
PERFORMANCE™

www.shure.com

©2015 m. "Shure Incorporated"



SM35