

2.1 KABELIŲ MONTAVIMO LENTELE

Eilės Nr.	0.4 kV kabelių montavimo lentelė																				
	Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio markė ir skerspjūvis	Viso ilgis (m)	Kabelio paklojimo būdas ir ilgis (m)									Tranšėjos kasimas(m) klojant joje					Jungiamųjų movų montavimas	Galinių movų montavimas	Stulpinių movų montavimas
					Tranšėjoje				D 110mm vamzdyje kryptinio grežimo būdu	Po metalinių gaubtu	Tvirtinant apkabomis	KS/KAS	MT,ST	1 kabelį	2 kabelius	3+ kabelius					
					Signalinės juostos montavimas	D 110mm vamzdyje uždaru būdu prakalant	D 110mm vamzdyje atviro būdu	D mm vamzdyje atviro būdu													
1	KT-24	TKS-1	Al 4x240	185	164	15	164					2	4	164					2		
2	TKS-1	KS/KAS-1	Al 4x240	44	0	30			10			4							2		
3	KS/KAS-1	KS/KAS-2	Al 4x240	44	0				40			4							2		
4	TKS-1	KS/KAS-3	Al 4x240	57	3		3		50			4		3					2		
5	KS/KAS-3	KS/KAS-4	Al 4x240	28	3	21	3					4		3					2		
6	KS/KAS-1	KS/KAS-5	Al 4x240	82	0	30			48			4							2		
7	KS/KAS-5	KS/KAS-6	Al 4x240	43	13	10	13		16			4		13					2		
8	KS/KAS-6	KS/KAS-7	Al 4x240	39	0				35			4							2		
9	KS/KAS-7	KS/KAS-8	Al 4x240	34	0				30			4							2		
10	KS/KAS-8	KS/KAS-9	Al 4x240	46	0	12			30			4							2		
11	KS/KAS-9	KS/KAS-10	Al 4x240	36	0	32						4							2		
12	KS/KAS-10	KS/KAS-11	Al 4x240	53	0	9			40			4							2		
13	KS/KAS-11	KS/KAS-12	Al 4x240	17	0	13						4							2		
14	KS/KAS-10	KS/KAS-13	Al 4x240	28	0	9			15			4							2		
15	KS/KAS-13	KS/KAS-14	Al 4x240	60	0	5			51			4							2		
16	KS/KAS-14	KS/KAS-15	Al 4x240	21	0	17						4							2		
17	KS/KAS-15	KS/KAS-16	Al 4x240	49	32	13	32					4		32					2		
18	KS/KAS-16	KS/KAS-17	Al 4x240	35	0	11			20			4							2		
19	KS/KAS-16	KS/KAS-18	Al 4x240	30	0	11			15			4							2		
20	KS/KAS-18	KS/KAS-19	Al 4x240	42	0				38			4							2		
21	KS/KAS-19	KS/KAS-20	Al 4x240	21	7	10	7					4		7					2		
22	KS/KAS-20	KS/KAS-21	Al 4x240	23	7	12	7					4		7					2		
23	KS/KAS-19	KS/KAS-22	Al 4x240	25	0	21						4							2		
24	KS/KAS-6	KS/KAS-23	Al 4x240	75	23	48	23					4		23					2		
25	KS/KAS-23	KS/KAS-24	Al 4x240	19	5	10	5					4		5					2		
26	KS/KAS-23	KS/KAS-25	Al 4x240	47	0				43			4							2		
27	KS/KAS-25	KS/KAS-26	Al 4x240	31	15	12	15					4		15					2		
28	KS/KAS-25	KS/KAS-27	Al 4x240	50	0	46						4							2		
29	KS/KAS-27	KS/KAS-28	Al 4x240	28	0	24						4							2		
30	KS/KAS-28	KS/KAS-29	Al 4x240	34	0	30						4							2		
31	KS/KAS-27	KS/KAS-30	Al 4x240	49	5		5		40			4		5					2		
32	KS/KAS-30	KS/KAS-31	Al 4x240	30	5	12	5		9			4		(5)					2		
Viso Al 4x240				1405	282	463	282	0	530	0	0	126	4	277	0	0	0	0	0	64	0
Viso tranšėjos: 277				1405	282	463	282	0	530	0	0	126	4	277	0	0	0	0	0	64	0

Eilės Nr.	Abonentinių kabelių montavimo lentelė																				
	Kabelio pradžia	Kabelio pabaiga	Kabelio markė ir skerspjūvis	Viso ilgis (m)	Kabelio pakojimo būdas ir ilgis (m)								Tranšėjos kasimas(m) klojant joje						Jungiamų movų montavimas	Galinių movų montavimas	Stulpinių movų montavimas
					Tranšėjoje				D 50mm vamzdyje kryptinio grežimo	Po metalinių gaubtu	Tvirtinant apkabomis	KS/KAS	SD	1 kabelį	2 kabelius	3+ kabelius					
					Signalinės juostos montavimas	D50mm vamzdyje uždaru būdu	D 50mm vamzdyje atviru būdu	D 75mm vamzdyje atviru būdu													
1	KS/KAS-1	SD	Al 5x16	17	12		12					2	3	12					2		
2	KS/KAS-2	JM	Al 5x16	5	3		3	0				2		3				1	1		
3	KS/KAS-3	JM	Al 5x16	5	3		3	0				2		3				1	1		
4	KS/KAS-4	SD	Al 5x16	19	14		14					2	3	14					2		
5	KS/KAS-4	SD	Al 5x16	35	30		30					2	3	30					2		
6	KS/KAS-5	JM	Al 5x16	5	3		3					2		3				1	1		
7	KS/KAS-6	JM	Al 5x16	5	3		3					2		3				1	1		
8	KS/KAS-7	JM	Al 5x16	10	8		8					2		8				1	1		
9	KS/KAS-8	SD	Al 5x16	30	25		25					2	3	25					2		
10	KS/KAS-8	JM	Al 5x16	15	13		13					2		13				1	1		
11	KS/KAS-9	SD	Al 5x16	17	12		12					2	3	12					2		
12	KS/KAS-9	SD	Al 5x16	14	9		9					2	3	9					2		
13	KS/KAS-10	SD	Al 5x16	20	15		15					2	3	15					2		
14	KS/KAS-11	SD	Al 5x16	23	18		18					2	3	18					2		
15	KS/KAS-11	SD	Al 5x16	23	18		18					2	3	18					2		
16	KS/KAS-12	SD	Al 5x16	21	16		16					2	3	16					2		
17	KS/KAS-12	JM	Al 5x16	12	10		10					2		10				1	1		
18	KS/KAS-13	SD	Al 5x16	12	7		7					2	3	7					2		
19	KS/KAS-14	JM	Al 5x16	5	3		3					2		3				1	1		
20	KS/KAS-15	SD	Al 5x16	43	38		38					2	3	38					2		
21	KS/KAS-15	SD	Al 5x16	51	46		46					2	3	46					2		
22	KS/KAS-16	SD	Al 5x16	25	20		20					2	3	20					2		
23	KS/KAS-16	JM	Al 5x16	21	19		19					2		19				1	1		
24	KS/KAS-17	SD	Al 5x16	16	11		11					2	3	11					2		
25	KS/KAS-17	JM	Al 5x16	18	16		16					2		16				1	1		
26	KS/KAS-18	SD	Al 5x16	25	20		20					2	3	20					2		
27	KS/KAS-18	SD	Al 5x16	19	14		14					2	3	14					2		
28	KS/KAS-19	JM	Al 5x16	15	13		13					2		13				1	1		
29	KS/KAS-19	SD	Al 5x16	20	15		15					2	3	15					2		
30	KS/KAS-20	JM	Al 5x16	5	3		3					2		3				1	1		
31	KS/KAS-21	SD	Al 5x16	18	13		13					2	3	13					2		
32	KS/KAS-22	SD	Al 5x16	32	0				27			2	3	0					2		
33	KS/KAS-23	JM	Al 5x16	12	10		10					2		10				1	1		
34	KS/KAS-23	SD	Al 5x16	16	11		11					2	3	11					2		
35	KS/KAS-24	JM	Al 5x16	27	0	25						2		0				1	1		
36	KS/KAS-25	JM	Al 5x16	10	8		8					2		8				1	1		
37	KS/KAS-25	JM	Al 5x16	10	8		8					2		8				1	1		
38	KS/KAS-26	JM	Al 5x16	16	14		14					2		14				1	1		
39	KS/KAS-26	JM	Al 5x16	16	14		14					2		14				1	1		
40	KS/KAS-27	SD	Al 5x16	22	17		17					2	3	17					2		
41	KS/KAS-27	JM	Al 5x16	25	23		23					2		23				1	1		
42	KS/KAS-28	SD	Al 5x16	28	23		23					2	3	23					2		
43	KS/KAS-28	SD	Al 5x16	28	23		23					2	3		(23)				2		
44	KS/KAS-28	SD	Al 5x16	35	30		30					2	3	30					2		
45	KS/KAS-29	SD	Al 5x16	25	20		20					2	3	20					2		
46	KS/KAS-30	JM	Al 5x16	22	20		20					2		20				1	1		
47	KS/KAS-30	SD	Al 5x16	26	21		21					2	3	21					2		
48	KS/KAS-31	SD	Al 5x16	16	11		11					2	3	11					2		
49	KS/KAS-31	JM	Al 5x16	9	7		7					2		7				1	1		
Viso				944	710	25	710	0	27	0	0	98	84	687	0	0	0	0	21	77	0
Viso tranšėjos: 687m																					

DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr	Darbų pavadinimas	Mato Vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1.	0.4 kV iškėlimo dalies montavimo darbai:			
1.1	Kabelio trasos nužymėjimas	kompl.	1	
1.2	Tranšėjos kasimas rankiniu būdu	m	139	
1.3	Tranšėjos kasimas mechanizuotu būdu	m	138	
1.4	Kabelio tiesimas vamzdyje	m	1275	
1.5	Apsauginio vamzdžio D-110mm paklojimas atviru būdu tranšėjoje	m	282	
1.6	Apsauginio vamzdžio D-110mm paklojimas uždaru būdu	m	463	
1.7	Apsauginio vamzdžio D-110mm paklojimas kryptiniu būdu	m	530	
1.8	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais	m	130	
1.9	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	m	282	
1.10	Montavimas galinės movos 240 mm ²	kompl.	64	
1.11	Tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu	M	139	
1.12	Tranšėjų kabeliams užpylimas mechanizuotu būdu	M	138	
1.13	Plotų išlyginimas mechanizuotu būdu	t.m ²	139	
1.14	Vejos atsėjimas	m ²	100	
1.15	Kabelio bandymas	kompl.	32	
1.16	KS/KAS montavimas	kompl	32	
1.17	Įžeminimo įrengimas	kompl.	1	
1.18	Saugiklių kirtiklių bloko montavimas	Kompl.	1	
1.19	0.4 kV abonentinės dalies darbai:			
1.20	Kabelio trasos nužymėjimas	kompl.	1	
1.21	Tranšėjos kasimas rankiniu būdu	m	687	
1.22	Apsauginio vamzdžio D-50mm paklojimas atviru būdu tranšėjoje	m	710	
1.23	Apsauginio vamzdžio D-50 paklojimas uždaru būdu	m	25	
1.24	Apsauginio vamzdžio D-50 paklojimas kryptiniu būdu	m	27	
1.25	Kabelio paklojimas vamzdyje	m	762	
1.26	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais	m	182	
1.27	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	m	737	
1.28	Tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu	m	687	
1.29	Plotų išlyginimas rankiniu būdu	m ²	687	
1.30	Grunto tankinimas vibroplokštėmis	m ³	344	
1.31	Montavimas galinės movos 5x16 mm ² vidaus tipo	kompl.	77	
1.32	Montavimas jungiamosios movos 5x16 mm ² vidaus tipo	kompl	21	
1.33	Kabelio bandymas	kompl.	49	
1.34	Paskirstymo dėžutės IP-65 su gnybtais montavimas ant esamų konstrukcijų	kompl.	28	
1.35	Trifazio kabelio izoliacijos varžos matavimas	kompl.	49	

	0.4 kV OL L-200 iš KT-24 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) Inv. pr. nr.:E1E4300001		
	Darbų žiniaraštis		Laida 0
	KP-2023-110-TP	Lapas 1	Lapų 2

DARBŲ ŽINIARAŠTIS

3.	Demontavimas			
3.1	Galinė atrama	Vnt.	10	
3.2	Tarpinė atrama	Vnt.	26	
3.3	Atšakinė atrama	Vnt.	5	
3.3	0.4 kV AMKA 3x16+25	M	752	
3.4	0.4 kV OL A-50	M	2340	
3.5	0.4 kV OL A-35	M	912	
3.6	0.4 kV OL A-25	M	14	
3.7	SKS-443 160A	Kompl.	1	
3.8	KS, KS/KAS	Kompl.	7	

	0.4 kV OL L-200 iš KT-24 rekonstravimas (Šiaulių reg., Raseinių raj.) Inv. pr. nr.:E1E4300001		
	Darbų žiniaraštis		Laida 0
	KP-2023-110-TP	Lapas 2	Lapų 2

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas, techninės charakteristikos	Techninė charak-teristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. reikalavim-ų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
1	0.4 kV Medžiagos (ESO)					
1.1	0,4 kV kabelis: • Laidininkų skaičius: 4; • Laidininkas: sektorinis daugiavielis aliuminis; • Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo: visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta; Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai: • Laidininko skerspjūvio plotas, mm ² : 4x240; • Laidininko konstrukcija: sektorinis daugiavielis (SM); • Aktyvioji varža esant 20 °C: 0,125 Ω;	4x240mm ²	m	1405	8.1.15	
1.2	Galinė kabelio mova su plastinikine izoliacija: • Eksploatavimo sąlygos: patalpose; • Kabelio gyslų skaičius: 4. • Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis – 240mm	4x240mm ²	kompl.	64	10.1.3	Vidaus
1.4	Apsauginis vamzdis atviru būdu: išorinis vamzdžio skersmuo – 110 mm ²	D – 110 mm	m	282	9.3	Atviru būdu
1.5	Apsauginis vamzdis uždaru būdu: išorinis vamzdžio skersmuo – 110 mm ²	D – 110 mm	m	463	9.4	Uždaru būdu
1.6	Apsauginis vamzdis kryptiniu būdu: išorinis vamzdžio skersmuo – 110 mm ²	D – 110 mm	m	530	9.4	Kryptiniu būdu
1.7	Signalinė juosta 100mm	100mm	m	282	9.2	
1.8	0.4 kV kirtiklių saugiklių blokas: Polių skaičius:3 Vardinė srovė: iki 160A Su 400A saugikliais NH-2	NH-2 400A	Kompl	1	3.7 13.2.5	
2	Ižeminimas					
2.1	Ižeminimo elektrodas		vnt.	310	6.1	
2.2	Smaigas		vnt.	31		
2.3	Kryžminė jungtis juosta – elektrodas		vnt.	31		
2.4	Cinkuota plieno juosta		m	93		
2.5	Jungiamoji mova		Vnt.	279		
5	Esamų vartotojų 0,4 kV medžiagų žiniaraštis					
5.1	1 kV kabelis: • Laidininkų skaičius: 5; • Laidininkas: atkaitintas aliuminis; • Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo: visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta; • Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai: • Laidininko skerspjūvio plotas, mm ² : 5x16; • Laidininko konstrukcija: sektorinis daugiavielis (RE,RM); • Aktyvioji varža esant 20 °C: 0,1,91Ω; • Ilgalaikė gyslos (+70°C) darbinė srovė grunte: 78A; • Ilgalaikė gyslos (+90°C) darbinė srovė ore: 80A.	5x16mm ²	m	944	8.1.15	
5.2	Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinė mova:	16mm ²	kompl.	77	10.1.3	Patalpoje

0.4 kV OL L-200 iš KT-24 rekonstravimas (Šiaulių raj. Kelmės reg.,) Inv. pr. nr.: E1E4300001		
Medžiagų žiniaraštis		Laida
		0
KP-2023-110-TP	Lapas	Lapų
	1	3

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

	• eksploataavimo sąlygos – patalpose; • kabelių gyslų skaičius – 5; • kabelio gyslų skerspjūvis – 16 mm²					
5.3	Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija jungiamoji mova: • eksploataavimo sąlygos – patalpose; • kabelių gyslų skaičius – 5; • kabelio gyslų skerspjūvis – 16 mm²	16mm ²	kompl.	21	10.1.3	Patalpoje
5.3	Apsauginis vamzdis atviru būdu: išorinis vamzdžio skersmuo – 50 mm ²	D – 50 mm	m	737	9.3	Atviru būdu
5.4	Apsauginis vamzdis uždaru būdu: išorinis vamzdžio skersmuo – 50 mm ²	D – 50 mm	m	25	9.4	Uždaru būdu
5.5	Apsauginis vamzdis kryptiniu būdu: išorinis vamzdžio skersmuo – 50 mm ²	D – 50 mm	m	27	9.4	Uždaru būdu
5.6	Signalinė juosta 100mm	100mm	m	1468	9.2	
5.7	Kabelio laikikliai prie esamų konstrukcijų		kompl.	28		
5.8	Paskirstymo dėžutė IP-65 su gnybtais		kompl.	28		

	0.4 kV OL L-200 iš KT-24 rekonstravimas (Šiaulių raj. Kelmės reg.) Inv. pr. nr.: E1E4300001		
	Medžiagų žiniaraštis		Laida
			0
	KP-2023-110-TP	Lapas	Lapų
		2	3

ĮRENGINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas, techninės charakteristikos	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
2	0,4 kV Elektrotechniniai įrenginiai					
2.1	0,4 kV kabelių spintos su apskaitos prietaisais:) Linijos (kirtiklių-saugiklių blokų) vardinė srovė: Montuojami saugiklių lydieji įdėklai nuo 32A, NH-2;) Elektros apskaitos prietaisų kiekis apskaitos dalies modulyje: 2;) Reikalavimai apskaitos spintos dalies modulio elementų komplektavimui: Apskaitos dalies modulyje montuojami: apsauginio laidininko (PE) šyną, nulinės šynos (N), automatiniai jungikliai, moduliniai kirtikliai, įvadiniai gnybtynai, kiti standartiniai elektros aparatai;) Apskaitos dalies modulio įvadinio (-ų) automatinio (-ų) jungiklio (-ų) vardinė srovė: 16A; 25A;) Įeinančių ir išeinančių kabelių skerspjūviai: 240mm ² ;) Kabelių spintos durys: atidaromos į dešinę pusę;) Kabelinės spintos tvirtinimas: pakabinama (ant sienos, ant metalinių konstrukcijų ir t.t.);) pastatoma ant pagrindo (visais atvejais pagrindo aukštis turi būti toks, kad atstumas nuo grindų (žemės paviršiaus) iki skaitiklio gnybtų turi būti 0,8-1,7 m). Tuo atveju, kai pagrindas įkasamas į žemę priekinis ir galinis pagrindo dangčiai turi būti 400 mm aukščio, kurių 200 mm įkasama į žemę, 200 mm virš žemės paviršiaus a - h brėžiniai; Turi būti aiškiai matomi žymėjimai (įspaudai metale), kurie nurodytų 200 mm pagrindo montavimo ribą virš žemės paviršiaus.	KS/KAS-15 KS/KAS-27	kompl.	2	2.1 3.1 3.4 3.10 11.1 13.2 17.1	
2.2	0,4 kV kabelių spintos su apskaitos prietaisais:) Linijos (kirtiklių-saugiklių blokų) vardinė srovė: Montuojami saugiklių lydieji įdėklai nuo 32A, NH-2;) Elektros apskaitos prietaisų kiekis apskaitos dalies modulyje: 2;) Reikalavimai apskaitos spintos dalies modulio elementų komplektavimui: Apskaitos dalies modulyje montuojami: apsauginio laidininko (PE) šyną, nulinės šynos (N), automatiniai jungikliai, moduliniai kirtikliai, įvadiniai gnybtynai, kiti standartiniai elektros aparatai;) Apskaitos dalies modulio įvadinio (-ų) automatinio (-ų) jungiklio (-ų) vardinė srovė: 16A; 20A;) Įeinančių ir išeinančių kabelių skerspjūviai: 240mm ² ;) Kabelių spintos durys: atidaromos į dešinę pusę;) Kabelinės spintos tvirtinimas: pakabinama (ant sienos, ant metalinių konstrukcijų ir t.t.);) pastatoma ant pagrindo (visais atvejais pagrindo aukštis turi būti toks, kad atstumas nuo grindų (žemės paviršiaus) iki skaitiklio gnybtų turi būti 0,8-1,7 m). Tuo atveju, kai pagrindas įkasamas į žemę priekinis ir	KS/KAS-3 KS/KAS-5 KS/KAS-7 KS/KAS-10 KS/KAS-13 KS/KAS-20 KS/KAS-24 KS/KAS-29	kompl.	8	2.1 3.1 3.4 3.10 11.1 13.2 17.1	
Atestato Nr.	0.4 kV OL L-200 iš KT-24 rekonstravimas (Šiaulių raj. Kelmės reg.,) Inv. pr. nr.: E1E4300001					
						Laida
						0
Etapas: TP					Lapas	Lapų
					1	5

ĮRENGINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas, techninės charakteristikos	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
	galinis pagrindo dangčiai turi būti 400 mm aukščio, kurių 200 mm įkasama į žemę, 200 mm virš žemės paviršiaus a - h brėžiniai; Turi būti aiškiai matomi žymėjimai (įspaudai metale), kurie nurodytų 200 mm pagrindo montavimo ribą virš žemės paviršiaus.					
2.3	0,4 kV kabelių spintos su apskaitos prietaisais: └ Linijos (kirtiklių-saugiklių blokų) vardinė srovė: Montuojami saugiklių lydieji įdėklai nuo 32A, NH-2; └ Elektros apskaitos prietaisų kiekis apskaitos dalies modulyje: 2; └ Reikalavimai apskaitos spintos dalies modulio elementų komplektavimui: Apskaitos dalies modulyje montuojami: apsauginio laidininko (PE) šyną, nulinės šynos (N), automatiniai jungikliai, moduliniai kirtikliai, įvadiniai gnybtynai, kiti standartiniai elektros aparatai; └ Apskaitos dalies modulio įvadinio (-ų) automatinio (-ų) jungiklio (-ų) vardinė srovė: 25A; 20A └ Įeinančių ir išeinančių kabelių skerspjūviai: 240mm²; └ Kabelių spintos durys: atidaromos į dešinę pusę; └ Kabelinės spintos tvirtinimas: pakabinama (ant sienos, ant metalinių konstrukcijų ir t.t.); └ pastatoma ant pagrindo (visais atvejais pagrindo aukštis turi būti toks, kad atstumas nuo grindų (žemės paviršiaus) iki skaitiklio gnybtų turi būti 0,8-1,7 m). Tuo atveju, kai pagrindas įkasamas į žemę priekinis ir galinis pagrindo dangčiai turi būti 400 mm aukščio, kurių 200 mm įkasama į žemę, 200 mm virš žemės paviršiaus a - h brėžiniai; └ Turi būti aiškiai matomi žymėjimai (įspaudai metale), kurie nurodytų 200 mm pagrindo montavimo ribą virš žemės paviršiaus.	KS/KAS-14	kompl.	1	2.1 3.1 3.4 3.10 11.1 13.2 17.1	
2.4	0,4 kV kabelių spintos su apskaitos prietaisais: └ Linijos (kirtiklių-saugiklių blokų) vardinė srovė: Montuojami saugiklių lydieji įdėklai nuo 32A, NH-2; └ Elektros apskaitos prietaisų kiekis apskaitos dalies modulyje: 2; └ Reikalavimai apskaitos spintos dalies modulio elementų komplektavimui: Apskaitos dalies modulyje montuojami: apsauginio laidininko (PE) šyną, nulinės šynos (N), automatiniai jungikliai, moduliniai kirtikliai, įvadiniai gnybtynai, kiti standartiniai elektros aparatai; └ Apskaitos dalies modulio įvadinio (-ų) automatinio (-ų) jungiklio (-ų) vardinė srovė: 16A; └ Įeinančių ir išeinančių kabelių skerspjūviai: 240mm²; └ Kabelių spintos durys: atidaromos į dešinę pusę; └ Kabelinės spintos tvirtinimas: pakabinama (ant	KS/KAS-4 KS/KAS-9 KS/KAS-11 KS/KAS-12 KS/KAS-16 KS/KAS-17 KS/KAS-18 KS/KAS-19 KS/KAS-23 KS/KAS-25 KS/KAS-26 KS/KAS-30 KS/KAS-31	kompl.	13	2.1 3.1 3.4 3.10 11.1 13.2 17.1	

Atestato Nr.	0.4 kV OL L-200 iš KT-24 rekonstravimas (Šiaulių raj. Kelmės reg.,) Inv. pr. nr.: E1E4300001		
	Įrenginių žiniaraštis		Laida
			0
Etapas: TP		Lapas	Lapų
		2	5

ĮRENGINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas, techninės charakteristikos	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
	sienos, ant metalinių konstrukcijų ir t.t.);) pastatoma ant pagrindo (visais atvejais pagrindo aukštis turi būti toks, kad atstumas nuo grindų (žemės paviršiaus) iki skaitiklio gnybtų turi būti 0,8-1,7 m). Tuo atveju, kai pagrindas įkasamas į žemę priekinis ir galinis pagrindo dangčiai turi būti 400 mm aukščio, kurių 200 mm įkasama į žemę, 200 mm virš žemės paviršiaus a - h brėžiniai; Turi būti aiškiai matomi žymėjimai (įspaudai metale), kurie nurodytų 200 mm pagrindo montavimo ribą virš žemės paviršiaus.					
2.5	0,4 kV kabelių spintos su apskaitos prietaisais:) Linijos (kirtiklių-saugiklių blokų) vardinė srovė: Montuojami saugiklių lydieji įdėklai nuo 32A, NH-2;) Elektros apskaitos prietaisų kiekis apskaitos dalies modulyje: 4;) Reikalavimai apskaitos spintos dalies modulio elementų komplektavimui: Apskaitos dalies modulyje montuojami: apsauginio laidininko (PE) šyną, nulinės šynos (N), automatiniai jungikliai, moduliniai kirtikliai, įvadiniai gnybtynai, kiti standartiniai elektros aparatai;) Apskaitos dalies modulio įvadinio (-ų) automatinio (-ų) jungiklio (-ų) vardinė srovė: 16A; 20A;) Įeinančių ir išeinančių kabelių skerspjūviai: 240mm²;) Kabelių spintos durys: atidaromos į dešinę pusę;) Kabelinės spintos tvirtinimas: pakabinama (ant sienos, ant metalinių konstrukcijų ir t.t.);) pastatoma ant pagrindo (visais atvejais pagrindo aukštis turi būti toks, kad atstumas nuo grindų (žemės paviršiaus) iki skaitiklio gnybtų turi būti 0,8-1,7 m). Tuo atveju, kai pagrindas įkasamas į žemę priekinis ir galinis pagrindo dangčiai turi būti 400 mm aukščio, kurių 200 mm įkasama į žemę, 200 mm virš žemės paviršiaus a - h brėžiniai; Turi būti aiškiai matomi žymėjimai (įspaudai metale), kurie nurodytų 200 mm pagrindo montavimo ribą virš žemės paviršiaus.	KS/KAS-28	kompl.	1	2.1 3.1 3.4 3.10 11.1 13.2 17.1	
2.6	0,4 kV kabelių spintos su apskaitos prietaisais:) Linijos (kirtiklių-saugiklių blokų) vardinė srovė: Montuojami saugiklių lydieji įdėklai nuo 32A, NH-2;) Elektros apskaitos prietaisų kiekis apskaitos dalies modulyje: 2;) Reikalavimai apskaitos spintos dalies modulio elementų komplektavimui: Apskaitos dalies modulyje montuojami: apsauginio laidininko (PE) šyną, nulinės šynos (N), automatiniai jungikliai, moduliniai kirtikliai, įvadiniai gnybtynai, kiti standartiniai elektros aparatai;	KS/KAS-1 KS/KAS-2 KS/KAS-21 KS/KAS-22	kompl.	4	2.1 3.1 3.4 3.10 11.1 13.2 17.1	

Atestato Nr.	0.4 kV OL L-200 iš KT-24 rekonstravimas (Šiaulių raj. Kelmės reg.,) Inv. pr. nr.: E1E4300001		
	Įrenginių žiniaraštis		Laida
			0
Etapas: TP		Lapas	Lapų
		3	5

ĮRENGINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas, techninės charakteristikos	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
	└ Apskaitos dalies modulio įvadinio (-ų) automatinio (-ų) jungiklio (-ų) vardinė srovė: 20A; └ Įeinančių ir išeinančių kabelių skerspjūviai: 240mm²; └ Kabelių spintos durys: atidaromos į dešinę pusę; └ Kabelinės spintos tvirtinimas: pakabinama (ant sienos, ant metalinių konstrukcijų ir t.t.); └ pastatoma ant pagrindo (visais atvejais pagrindo aukštis turi būti toks, kad atstumas nuo grindų (žemės paviršiaus) iki skaitiklio gnybtų turi būti 0,8-1,7 m). Tuo atveju, kai pagrindas įkasamas į žemę priekinis ir galinis pagrindo dangčiai turi būti 400 mm aukščio, kurių 200 mm įkasama į žemę, 200 mm virš žemės paviršiaus a - h brėžiniai; - Turi būti aiškiai matomi žymėjimai (įspaudai metale), kurie nurodytų 200 mm pagrindo montavimo ribą virš žemės paviršiaus.					
2.7	0,4 kV kabelių spintos su apskaitos prietaisais: └ Linijos (kirtiklių-saugiklių blokų) vardinė srovė: Montuojami saugiklių lydieji įdėklai nuo 32A, NH-2; └ Elektros apskaitos prietaisų kiekis apskaitos dalies modulyje: 4; └ Reikalavimai apskaitos spintos dalies modulio elementų komplektavimui: Apskaitos dalies modulyje montuojami: apsauginio laidininko (PE) šyną, nulinės šynos (N), automatiniai jungikliai, moduliniai kirtikliai, įvadiniai gnybtynai, kiti standartiniai elektros aparatai; └ Apskaitos dalies modulio įvadinio (-ų) automatinio (-ų) jungiklio (-ų) vardinė srovė: 20A; 32A; └ Įeinančių ir išeinančių kabelių skerspjūviai: 240mm²; └ Kabelių spintos durys: atidaromos į dešinę pusę; └ Kabelinės spintos tvirtinimas: pakabinama (ant sienos, ant metalinių konstrukcijų ir t.t.); └ pastatoma ant pagrindo (visais atvejais pagrindo aukštis turi būti toks, kad atstumas nuo grindų (žemės paviršiaus) iki skaitiklio gnybtų turi būti 0,8-1,7 m). Tuo atveju, kai pagrindas įkasamas į žemę priekinis ir galinis pagrindo dangčiai turi būti 400 mm aukščio, kurių 200 mm įkasama į žemę, 200 mm virš žemės paviršiaus a - h brėžiniai; - Turi būti aiškiai matomi žymėjimai (įspaudai metale), kurie nurodytų 200 mm pagrindo montavimo ribą virš žemės paviršiaus.	KS/KAS-6 KS/KAS-8	kompl.	2	2.1 3.1 3.4 3.10 11.1 13.2 17.1	

Atestato Nr.	0.4 kV OL L-200 iš KT-24 rekonstravimas (Šiaulių raj. Kelmės reg.,) Inv. pr. nr.: E1E4300001		
	Įrenginių žiniaraštis		Laida
			0
Etapas: TP		Lapas	Lapų
		4	5

ĮRENGINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas, techninės charakteristikos	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
2.8	0,4 kV kabelių spintos su apskaitos prietaisais: - Linijos (kirtiklių-saugiklių blokų) vardinė srovė: Montuojami saugiklių lydieji įdėklai nuo 32A, NH-2; - Tranzitinės dalies ir pagrindo; - Prijunginių skaičius - 4 - Įeinančių ir išeinančių kabelių skerspjūviai: 240mm²; - Kabelių spintos durys: atidaromos į dešinę pusę; - Kabelinės spintos tvirtinimas: pakabinama (ant sienos, ant metalinių konstrukcijų ir t.t.); Kabelinės spintos tvirtinimas: pastatoma ant pagrindo (visais atvejais pagrindo aukštis turi būti toks, kad atstumas nuo grindų žemės paviršiaus) iki skaitiklio gnybtų turi būti 0,8-1,7m). Tuo atveju, kai pagrindas ákasamas á þemæ priekinis ir galinis pagrindo dangëiai turi bûti 400 mm aukðëio, kuriø 200 mm užkasama į žemę 200 mm virš žemės paviršiaus a), b), c) ir d) brėžiniai. Visos komplektuojamos dalys tai yra pamatas, kabelių spinta, tvirtinimo detalės privalo būti montuojamos to pato gamintojo.	TKS-1	kompl.	1	2.3 3.1 3.4 3.10 11.1 13.2 17.1	

Atestato Nr.	0.4 kV OL L-200 iš KT-24 rekonstravimas (Šiaulių raj. Kelmės reg.,) Inv. pr. nr.: E1E4300001		
	Įrenginių žiniaraštis		Laida
			0
Etapas: TP		Lapas	Lapų
		5	5